

M VA21

Multimetr cyfrowy z bezdotykowym detektorem napięcia AC i sygnalizacją błędnego podłączenia przewodów
 Digital multimeter with no contact AC voltage detector and misplug alarm



Wyprodukowany zgodnie ze światowymi standardami bezpieczeństwa IEC 1010, CAT II 1000V i CAT III 600V
 Made in conformity with IEC 1010 CAT II 1000V and CAT III 600V

Max. wskazanie wyświetlacza Max. display	3999	
Wyświetlacz LCD 3½ cyfry 3½ digit LCD display		✓
Podświetlenie wyświetlacza Back light		✓
Automatyczna zmiana zakresu pomiarowego Auto range		✓
Bezdotykowy detektor napięcia AC No contact AC Voltage Detector		✓
Pamięć odczytu Data hold		✓
Automatyczne wyłączenie Auto power off		✓
Wskazanie niskiego poziomu naładowania baterii Low battery indication		✓
DCV: 400mV/4V/40V/400V/600V ±(0.8%+3C)		
DCA: 4mA/400mA ±(1.2%+3C), 10A ±(2.0%+8C)		
ACV: 4V/40V/400V ±(1.0%+3C), 750V ±(1.2%+3C)		
ACA: 4mA/400mA ±(1.5%+5C), 10A ±(3%+8C)		
Rezystancja Resistance	400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ ±(1.2%+3C) 40MΩ ±(2.0%+5C)	
Temperatura Temperature	-20°C ~ 0°C ±(5.0%+4C) 1°C ~ 400°C ±(1.0%+3C) 401°C ~ 1000°C ±(2.0%+3C)	
Pojemność Capacitance	4nF ±(5.0%+5C) 40nF/400nF/4μF/40μF/200μF ±(3.0%+5C)	
Częstotliwość Frequency	10Hz - 200kHz ±(0.1%+1C)	
Test ciągłości obwodu Continuity test		✓
Test diod Diode test		✓
Zasilanie Power	3 x AAA (1.5V)	
Wymiary Dimensions	156mm x 82mm x 29mm	
Waga Weight	225g	

