

M MS6610

Miernik poziomu oświetlenia
Luxmeter



| | | |
|--|--|---|
| Max. wskazanie wyświetlacza <i>Max. display</i> | 1999 | |
| Zakres <i>Range</i> | 0Lux ~ 2000Lux ±5% 2000Lux ~ 19990Lux ±5% 20000Lux ~ 50000Lux ± 5% | |
| Pamięć odczytu <i>Data hold</i> | | ✓ |
| Długość przewodu <i>Wire length</i> | 150cm | |
| Wymiary czujnika <i>Sensor size</i> | 83mm x 52mm x 20.5mm | |
| Zasilanie <i>Power</i> | 6F22 (9V) | |
| Wymiary <i>Dimensions</i> | 125.5mm x 72mm x 27mm | |
| Waga <i>Weight</i> | 180g | |

