

M MY68-VA

Multimetr cyfrowy z automatyczną zmianą zakresów
Digital multimeter with auto range



Automatyczna zmiana zakresów <i>Auto range</i>		✓
Cyfrowy i analogowy bargraf <i>Digit and analog bar graph</i>		✓
Pamięć odczytu <i>Data hold</i>		✓
Max. wskazanie wyświetlacza <i>Max. display</i>	3260	
Wymiary wyświetlacza <i>Display dimensions</i>	30mm x 60mm	
DCV: 326mV ±0.5, 3.26V/32.6V/326V ±0.3%, 1000V ±0.5%		
ACV: 3.26V/32.6V/326V/700V ±0.8%		
DCA: 0.326mA/3.26mA/32.6mA/326mA ±1.2%, 10A ±2%		
ACA: 0.326mA/3.26mA/32.6mA/326mA ±1.5%, 10A ±3%		
Rezystancja <i>Resistance</i>	326Ω/3.26kΩ/32.6kΩ/326kΩ/3.26MΩ ±0.8% 32.6MΩ ±1.2%	
Pojemność <i>Capacitance</i>	326nF/326μF ±3%	
Częstotliwość <i>Frequency</i>	32.6KHz ±1.2% 150KHz ±2.5%	
Test ciągłości z sygnalizacją akustyczną <i>Continuity test with buzzer</i>		✓
Test hFE <i>hFE test</i>	1 ~ 1000	
Zasilanie <i>Power</i>	6F22 (9V)	
Wymiary <i>Dimensions</i>	189mm x 91mm x 31.5mm	
Waga <i>Weight</i>	310g	

